

AC-5 Μετασχηματιστής ρεύματος AC

- Ειδικός μετασχηματιστής ρεύματος για τη λαβή μπαταρίας HLD-9
- Διεθνής τάση ρεύματος συμβατός με 100-240V AC.
- Έξοδος DC: 9V, 5000 mAh



Μετασχηματιστής ρεύματος

Ο προσαρμογέας ρεύματος AC είναι η τέλεια προσθήκη στον φωτογραφικό σας εξοπλισμό, διότι σας δίνει τη δυνατότητα συνεχούς φωτογράφισης χωρίς το άγχος για την αυτονομία της μπαταρίας. Ο προσαρμογέας ρεύματος 9V AC προορίζεται αποκλειστικά για την μπαταριοθήκη HLD-9 και είναι συμβατός με τα δίκτυα παροχής ρεύματος 100~240V AC σε όλον τον κόσμο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πληροφορίες προμηθευτή

Ευρώπη	Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/1782
Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή	OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, Germany
Εμπορικός αριθμός καταχώρησης	Hamburg, HRA 116518

Τεχνικά δεδομένα

Αναγνωριστικό μοντέλου	AC-5
Είσοδος	AC 100 - 240 V
Συχνότητα εισόδου AC	50 - 60 Hz
Τάση εξόδου	DC 9,0 V
Ρεύμα εξόδου	5,0 A
Ισχύς εξόδου	45,0 Watt
Μέση ενεργός απόδοση	89,8%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	88,3%
Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο	0,03 Watt